


THEBEN KNX LU133 Helligkeitssender Ap
Art. Nr. T1339200

- Helligkeitssensor für den Außenbereich
- Sendet den Helligkeitswert an den KNX-Bus
- Messbereich Helligkeit: 0 – 100000 Lux
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: Ap, 93 x 72 x 54 mm (L x B x T)

Helligkeitssender z.B. für Sonnenschutzsteuerung. Spannungsversorgung über Busspannung, IP 54 nach DIN EN 60529, Messbereich: 1...100.000Lux. Der aktuell gemessene Helligkeitswert wird zyklisch oder bei Änderung gesendet. Gehäuse: 110x72x54 mm.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	Aufputz
Ausführung	Temperatursensor
Mit Busankopplung	Ja
Mit DCF77	Nein
Akustisches Signal	Nein
Mit Heizung	Nein

Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Analogeingang	Nein
Wetterstation	Ja
Schutzart (IP)	IP54
EAN	4003468133002