



FERMAX Skyline Codetastatur(stand alone) 100 Codes; 2 pot.freie Kontakte; silber

Art. Nr. **F7438**

- Funktionsmodul zum Einsetzen in Skyline Modulrahmen
- Maximal 100 unterschiedliche Codes speicherbar
- 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen
- Zwei Relais potentialfrei, Kontaktbelastung: max. 24 V DC, 1 A
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Akustische und visuelle Rückmeldung
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe: W

Codetastatur-Modul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen für 4-6 stellige Zahlenkombinationen zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten). 2 Relais on board, Schaltspannung: max. 24V, 1A, Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar. Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes. Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige. Tasten blau LED hinterleuchtet. Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen. Größe: W

#### Technische Information

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Ausführung           | Schlüsselbetätigung |
| Installationstechnik | systemunabhängig    |
| Breite               | 105.2 mm            |
| Höhe                 | 95 mm               |

|       |               |
|-------|---------------|
| Tiefe | 30 mm         |
| Farbe | Silber        |
| EAN   | 8424299074382 |