


BERKER R.x .net Taste 2fach schwarz glänzend
Art. Nr. 85142131

- Taste für Berker.Net Einsatz
- Mit Zweiflächenbedienung
- Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar
- Mit Demontageschutz
- Integration in Serie 1930 mittels Rahmen 13820X
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz

Betriebstemperatur -5 ... +45 °C., relative Luftfeuchte 0 - 65 %, niedriger Eigenenergiebedarf, mit Zweiflächenbedienung pro Serie, Einschalthelligkeit bei Dimmeinsatz pro Serie netzausfallsicher speicherbar

Technische Information

Anwendung	steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz	Ja
Geeignet für Jalousieeinsatz	Nein
Geeignet für Schalteinsatz	Ja
Mit Abdeckung	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Schalterprogramm	R.x/Serie 1930/R.classic

Ausführung der Oberfläche	glänzend
RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Transparent	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein
Anzahl der Tasten	2
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Farbe	schwarz glänzend
Technologie	Berker.Net
EAN	4011334368717