



BERKER KNX-RF R.x Taster 1fach schwarz glänzend

Art. Nr. **85145131**

- Taste für Berker.Net Einsatz
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz
- Integration in Serie 1930 mittels Rahmen 13820X

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 2 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Eigenschaft und Funktion	KNX-RF
Funk bidirektional	Ja
Schalterprogramm	R.x/Serie 1930/R.classic
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt

Ausführung der Oberfläche	glänzend
RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Transparent	Nein
Farbe	schwarz glänzend
Technologie	Berker.Net
EAN	4011334368922