


BERKER KNX-RF R.x Zeitschaltuhr schwarz glänzend
Art. Nr. 85745231

- Zeitschaltuhr für Berker KNX-RF Produkte
- LC-Display mit Beleuchtung
- Autarker Betrieb mit Einsatz ohne Aktor möglich
- Aerkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler
- Integration in Serie 1930 mittels Rahmen 13820X

Astrozeitverschiebung +/- 2 h Schaltzeiten 20 Ein/Aus je Tag Gangreserve ca. 24 h Ganggenauigkeit +/- 3 min/Jahr Zufallsgenerator +/- 15 min Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 1 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Eigenschaft und Funktion	KNX-RF
Funk bidirektional	Ja
Tagesprogramm	Ja
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Nein
Schalterprogramm	R.x/Serie 1930/R.classic
Astroprogramm	Ja
Montageart	Unterputz
Montageart	Unterputz
Externe Programmierung	Ja
Anzahl der Kanäle	1
Anzahl der Ausgänge	1

Anwesenheitssimulation	Nein
Sommer-/Winterzeit	Ja
Funkgesteuert (DCF77)	Nein
GPS	Nein
Farbe	schwarz glänzend
Mit Busankopplung	Ja
Mit Speicherkarte	Nein
Feiertags-Fortschreibung	Nein
Nebenuhren über Bus steuerbar	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Technologie	KNX-RF
EAN	4011334375593