



BERKER .net Tasterdimmer 1fach 2-Draht mit eckigem Tragring Up
Art. Nr. 85421100

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Phasenanschnitt
- Lampenschonender Softanlauf
- Einschaltelligkeit netzausfallsicher speicherbar
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 – 400 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 – 400 VA
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Montageart: Up

Leistungsaufnahme (Standby)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Seriendimmer	Nein
Lastart	induktive Last
Nebenstelleneingang	Ja
Ausführung	eckiger Tragring
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Montageart	Unterputz
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Ja

Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	sonstige
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	33.2 mm
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334375913

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx