



BERKER KNX-RF S.1 Taste 4fach weiß glänzend
Art. Nr. 85648182

- Taste für Berker.Net Einsatz
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 4 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt
Technologie	KNX-RF	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Funk bidirektional	Ja	RAL-Nummer (ähnlich)	1013
Schalterprogramm	S.1	Transparent	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Farbe	weiß glänzend
Werkstoffgüte	Thermoplast	EAN	4011334381624

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz
Zubehör	85121100	Schalt-Einsatz 1fach
Zubehör	85421100	Tastdimmer (R, L)
Zubehör	85122200	Schalt-Einsatz 2fach
Zubehör	85020100	Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz
Zubehör	XXXX-001	Netz-Einsatz: 85020100
Zubehör	XXXX-002	Schalt-Einsatz 1fach: 85121100
Zubehör	XXXX-003	Relais-Einsatz: 85121200
Zubehör	XXXX-004	Schalt-Einsatz 2fach: 85122200
Zubehör	XXXX-005	Tastdimmer (R, L): 85421100