


BERKER KNX-Funk K.5 Zeitschaltuhr Aluminium lackiert
Art. Nr. 85745277

- Zeitschaltuhr für Berker KNX-RF Produkte
- LC-Display mit Beleuchtung
- Autarker Betrieb mit Einsatz ohne Aktor möglich
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler

Astrozeitverschiebung +/- 2 h Schaltzeiten 20 Ein/Aus je Tag Gangreserve ca. 24 h Ganggenauigkeit +/- 3 min/Jahr Zufallsgenerator +/- 15 min Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 1 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Technologie	KNX-RF
Funk bidirektional	Ja
Tagesprogramm	Ja
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Nein
Schalterprogramm	K.5
Astroprogramm	Ja
Montageart	Unterputz
Montageart	Unterputz
Externe Programmierung	Ja
Anzahl der Kanäle	1

Anzahl der Ausgänge	1
Anwesenheitssimulation	Nein
Sommer-/Winterzeit	Ja
Funkgesteuert (DCF77)	Nein
GPS	Nein
Farbe	alu matt, lackiert
Mit Busankopplung	Ja
Mit Speicherkarte	Nein
Feiertags-Fortschreibung	Nein
Nebenuhren über Bus steuerbar	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4011334382409

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85020100	KNX-RF Zeitschaltuhr für Berker.Net Einsatz
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz