


THEBEN KNX FIX Schaltaktor 8-fach, 16 A, 200 µF C-Last, RM 8I, REG
Art. Nr. T4940215

- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Handbedienung pro Kanal über Taste, Schaltzustandsanzeige über LED
- Integrierte Strommessung je Kanal, Messbereich: 150 mA – 16 A
- Ohm'sche/Kapazitive Last: 3680 W/max. 200 µF
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 850 W/410 W
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE (4-fach), 8 TE (8-fach)

8-fach C-Last Schaltaktor FIX2

Mit Stromerkennung

Für höhere Lampenlasten

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
geeignet für C-Last	Ja
Type	Schaltaktor
Breite in Teilungseinheiten	8
Größe	8 TE
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge	8

Max. Schaltstrom	16 A
Bemessungsbetriebsspannung	110 - 230 V
Kanalzahl	8
Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Stromerkennung	False
Relais	16 A
EAN	4003468490303