


THEBEN KNX FIX Schaltaktor 8-fach 16 A, 140 µF C-Last, RM8S, REG
Art. Nr. T4940220

- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Handbedienung pro Kanal über Taste, Schaltzustandsanzeige über LED
- Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Sonnenschutz- und Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Frost
- Ohm'sche/Kapazitive Last: 2000 W/max. 140 µF
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 600 W/300 W
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE (8-fach), 8 TE (16-fach)

8-fach Schaltaktor FIX1

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
geeignet für C-Last	Nein
Type	Schaltaktor
Breite in Teilungseinheiten	4
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Anzahl der digitalen Eingänge	8
Max. Schaltleistung	16 W
Geeignet für C-Last	Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge	230

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsbetriebsspannung	230 V
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Größe	4 TE
Kanalzahl	8
Relais	16 A
EAN	4003468490990