


THEBEN KNX FIX Schaltaktor 4-fach 16 A, 140 µF C-Last, RM4U, REG
Art. Nr. T4940223

- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Handbedienung pro Kanal über Taste, Schaltzustandsanzeige über LED
- Ohm'sche/Kapazitive Last: 3680 W/max. 140 µF
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 600 W/300 W
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE

4-fach Schaltaktor FIX1

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
geeignet für C-Last	Nein
Type	Schaltaktor
Breite in Teilungseinheiten	4
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Anzahl der digitalen Eingänge	4
Max. Schaltleistung	16 W
Geeignet für C-Last	Nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge	230
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsbetriebsspannung	230 V
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Relais	16 A
EAN	4003468490976