



BERKER Q.x LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung alu samt
Art. Nr. 29526084

- Zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen
- Helligkeit über Potenziometer veränderbar
- Lichtfarbe in weiß, RGB oder rot/grün Ausführung
- über separaten Schalter schaltbar
- Nennspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme: bei 230 V AC, 50 Hz - max. 1 W
- Montageart: Up

LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Q.1/Q.3 alu samt, lackiert. LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte	Halogenfrei	Ja
Fassung	ohne	Oberflächenschutz	lackiert
Mit Leuchtmittel	Ja	Ausführung der Oberfläche	matt
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Mit Blinklicht	Nein	Transparent	Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck	Nein	Farbe des Leuchtmittels	rot/grün
Mit austauschbarem Symbol	Ja	Farbe	alu samt
Verwendung als Taster	nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Unterputz	Nennspannung	230 V
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7	Max. Lampenleistung	0.5 W
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung	Beleuchtung	rot / grün
Werkstoff	sonstige	EAN	4011334447054
Werkstoffgüte	sonstige		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	19058011	Folie bi-color, Nicht stören / Zimmer reinigen
Zubehör	19058012	Folie bi-color, Warten / Eintreten