



BERKER Q.x LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung anthrazit samt
Art. Nr. 29526086

- Zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen
- Helligkeit über Potenziometer veränderbar
- Lichtfarbe in weiß, RGB oder rot/grün Ausführung
- über separaten Schalter schaltbar
- Nennspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme: bei 230 V AC, 50 Hz - max. 1 W
- Montageart: Up

Zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht stören/Zimmer reinigen und Bitte eintreten/Bitte warten liegen bei, über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung	ohne
Mit Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht	Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck	Nein
Mit austauschbarem Symbol	Ja
Verwendung als Taster	nein
Montageart	Unterputz
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige

Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Transparent	Nein
Farbe des Leuchtmittels	rot/grün
Farbe	anthrazit samt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	230 V
Max. Lampenleistung	0.5 W
Beleuchtung	rot / grün
EAN	4011334414445

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	19058011	Folie bi-color, Nicht stören / Zimmer reinigen
Zubehör	19058012	Folie bi-color, Warten / Eintreten