

BERKER Q.1 SSD Kombination 2fach mit Rahmen anthrazit samt
Art. Nr. 47206086


- 2 x 1-fach, durchverdrahtet
- 2-fach Up-Dose oder Hohlwanddose
- Steckklemmen
- Ohne Spreizkrallen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen Berker Q.1/Q.3 anthrazit, samt 16 A, 250 V~ Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Bauart nach DIN 49440 Zur Installation in Kabelkanal-Einbaudosen und in handelsübliche 2fach Hohlwand Dosen, sowie in 2fach Up-Dosen. - ohne Spreizkrallen - 2 x 1fach, durchverdrahtet - mit Steckklemmen

Technische Information

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)
Schutzkontakt	rund
Produktgruppe	Steckdose
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2
Schalterprogramm	Q.1
Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Anschlussart	Steckklemme
Mit Klappdeckel	Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Farbe	anthrazit samt
RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein

Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Gerätebreite	151.5 mm
Gerätehöhe	80.5 mm
Gerätetiefe	49.5 mm
EAN	4011334380047