


BERKER KNX B.IQ Lichtzenentastsensor 8fach Komfort Aluminium eloxiert
Art. Nr. 75168694

- Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen
- Lichtszenen-Tastsensoren sind kaskadierbar
- Zweite Bedienebene zur Lastgruppeneinstellung über 3-Tastengriff
- Anzahl Lastgruppen (Erhöhung bei Kaskadierung): 8
- Zwei weiße Status LEDs pro Wippe, Blaue Betriebs-LED
- Rahmenlos, Demontageschutz
- Passender Rahmen für Steckdosen siehe Berker B.7
- Montageart: Up, 88,5 x 118,1 mm (L x B)

Lichtszenentastsensor 8fach Komfort B.IQ Alu Lichtszenen max. 8 Lastgruppen 8 (werden bei Kaskadierung erhöht) Betriebstemperatur -5 ... +45 °C, - zur Installation in einfachen Einbaudosen - mit Demontageschutz - mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-LEDs (Beschriftungsfeld-Beleuchtung) - abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen - Dimm-/Positionswertgeber 1 Byte - Lichtszenentastsensoren sind kaskadierbar - zweite Bedienebene zur Lastgruppeneinstellung über 3-Tastengriff

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Schalterprogramm	B.IQ
Funk bidirektional	Nein
Montageart	Unterputz
Montageart	Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja
Mit Busankopplung	Nein
Anzahl der Betätigungspunkte	8
Anzahl der Tasten	4
Mit LED-Anzeige	Ja
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Display	Nein
Werkstoff	Metall

Werkstoffgüte	Aluminium
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	Aluminium eloxiert
Kanalzahl	8
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Mit Raumthermostat	Nein
Mit Infrarot-Sensor	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Produktgruppe	Tastsensor
EAN	4011334257585

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	75040001	Busankoppler
Zubehör	75900081	Beschriftungsfeld 4-fach