



BERKER .net Universal-Schalteinsatz 2fach mit rundem Tragring Up
Art. Nr. 85122201

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Dimmbare 230 V LED-Lampen: je Kanal 12 – 54 W
- Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 – 54 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 – 300 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 – 300 VA
- Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 – 300W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m
- Montageart: Up

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	sonstige
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Ausführung	runder Tragring
Verwendbar mit Funktaste	Ja

Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	sonstige
Transparent	Nein
Nennspannung	230 V
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334449775

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 2fach: 85142xx
Zubehör	XXXX-002	KNX Funk Taste 2fach quicklink: 85146xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx