


BERKER R.x Berker.Net Jalousie Schaltuhr schwarz glänzend
Art. Nr. 85741131

- Aufsatz für Berker.Net Einsatz
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz
- 2 Programmspeicher
- Astro-, Ferienprogramm
- Partyfunktion
- Anzeige beleuchtbar
- Integration in Serie 1930 mittels Rahmen 13820X

Lamellenverstellung bei Tasten 0,5 s, minimale Lamellen-Verstellzeit ca. 150 ms, Umschaltzeit bei Richtungswechsel

Technische Information

Zusammenstellung	Bedienaufsatz
Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
Mit Helligkeitssensoranschluss	Nein
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Mit Astro-Programm	Ja
Nebenstelleneingang	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja
Schalterprogramm	R.1/R.3/R.8
Produktgruppe	Beschattung
Zufallsgenerator	Ja
Aussperricherung	Nein
Montageart	sonstige
Montageart	Unterputz

Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	schwarz glänzend
RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Gangreserve	24 h
Nennspannung	12 V
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Technologie	Berker.Net
EAN	4011334375234