



BERKER Q.x Relais-Schalter mit Zentral- stück für Hotelcard alu samt

Art. Nr. **16406094**

- Schaltstrom 10 A/230 V AC 1
- 230 V AC Glüh- und Halogenlampen: 1500 W
- Konventionelle Trafos: 1500 VA
- Elektronische Trafos: 1500 W
- Montageart: Up

Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.1/Q.3 alu samt, lackiert. Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung	sonstige
Bedienungsart	Hotelcard
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Polzahl	1
Nennspannung	230 V
Bemessungsstrom	10 A
Mit Beleuchtung	Ja
Mit Signallampe	Ja
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Schraubklemme
Montageart	Unterputz
Farbe	alu samt
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	sonstige

Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Aufdruck	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	57.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
EAN	4011334443445