




BERKER Q.x Steckdose mit Schutzkontakt und Kontroll-LED anthrazit samt

Art. Nr. **6765096086**

- Erhöhter Berührungsschutz
- 2-polig + Erde
- Schraubliftklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED Berker Q.1/Q.3 anthrazit, samt 16 A, 250 V~ - erhöhter Berührungsschutz IEC 60884-1 - 2-polig + Erde - mit Schraub-Liftklemmen Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

Technische Information

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)
Produktgruppe	Steckdose
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Anschlussart	Schraubklemme
Mit Klappdeckel	Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Farbe	anthrazit samt
RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja
Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein

Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	42 mm
EAN	4011334393795