


BEG PD4-M-1C-K-DE weiss Präsenzmelder Deckeneinbau
Art. Nr. BEG92586

- Präsenzmelder (fernbedienbar) speziell für Korridore
- ein Kanal zum Schalten von Licht (1C), ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (2C)
- Master und Slave Ausführung zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
- NC-Kontakt: 2. Relais zur Überwachung der Betriebssicherheit
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL)
- Erfassungsbereich: max. Ø 40 m quer zum Melder gehend, max. Ø 20 m frontal
- Schutzart: AP = IP54 / Klasse II, DE, UP = IP20 / Klasse II
- Schaltleistung 2.300 W, cos = 1 (300 W LED) – max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A
- Nachlaufzeit: 15 Sek. – 30 Min., Impuls | Einschaltswelle: 10 – 2.000 Lux
- Kanal 2 (Geräteststeuerung potentialfrei)
- Schaltleistung: 3 A / 230 V, cos = 1
- Nachlaufzeit: 5 Min. – 120 Min., Alarmimpuls, Impuls

Fernbedienbarer Präsenzmelder in der Ausführung Master als Deckeneinbauversion mit schmalem Erfassungsbereich speziell für Korridore

Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen

Beliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar!

Schalten der Beleuchtung sowie Parametrierung des Präsenzmelders mit Hilfe der Fernsteuerung IR-PD-1C bzw. IR-PD-Mini möglich

Serienmäßige Impulsfunktion

Einsatzgebiete: Überwachung langer Korridore usw.

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 1-Kanal
Reichweite	max. 40 x 5 m quer
Max. Reichweite zu einer Seite	20 m
Max. Reichweite frontal	10 m

Montageart	Unterputz
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
EAN	4007529925865

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92313	Abdecklamellen
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92520	IR-PD-1C (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92077	IR-PD-1C-E (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92159	IR-PD-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied