


THEBEN LUXORliving Schaltaktor 16fach REG
Art. Nr. T4800429

- Für das LUXORliving Smart Home-System
- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Handbedienung pro Kanal über Taste, Schaltzustandsanzeige über LED
- Ohmsche/Kapazitive Last: 3680 W/max. 140 µF
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 600 W/300 W
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE (4-fach, 8-fach), 8 TE (16-fach)

Schaltaktor mit Relaisausgängen für 16 Schaltkanäle für das Smart Home System LUXORliving, LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein und Zentral-Schalten, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Treppenlicht mit Vorwarnen, Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität

Technische Information

Andere Bussysteme	LUXORliving
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	8
Kanalzahl	16
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Anzahl der digitalen Eingänge	16
Max. Schaltleistung	16 - 600 W
Max. Schaltleistung LED	600 W
Geeignet für C-Last	Nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge	230
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsbetriebsspannung	230 V
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4003468480038