


**THEBEN LUXORliving Dimmaktor 2fach REG**
**Art. Nr. T4800470**

- Für das LUXORliving Smart Home-System
- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- Handbedienung am Aktor pro Kanal über Tasten, Schaltzustandsanzeige über LED
- 230 V Glüh-/Halogen-Lampen/Dimmbare LED-/Energiespar-Lampen: 400 W
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE (2-fach, 4-fach)

Universal-Dimmaktor 2-fach für das Smart Home System LUXORliving, Dimmbereich 0-100%, maximale Last: 2x 400 W/VA, zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen, unterschiedliche Dimmkurven ermöglichen das stufenlose Dimmen aller Lampenarten, automatische Lasterkennung (wählbar), Manuelle Bedienung 0, 25, 50, 75 und 100% oder Test

**Technische Information**

|                             |           |                            |                            |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| Bussystem KNX               | Ja        | Anzahl der Ausgänge        | 2                          |
| Ausführung                  | Dimmaktor | Ausgangsleistung           | 10 W                       |
| Montageart                  | REG       | Leistungszusatz verwendbar | Nein                       |
| Kanalzahl                   | 2         | Lastart                    | universal und LED Retrofit |
| Breite in Teilungseinheiten | 4         | Spannung                   | 230 V                      |
| Busmodul abnehmbar          | Nein      | Parallel-Betrieb möglich   | Nein                       |
| Nebenstelleneingang         | Nein      | Frequenz                   | 50 Hz                      |
| Vor Ort-/Handbedienung      | Ja        | Schutzart (IP)             | IP20                       |
| Mit LED-Anzeige             | Ja        | EAN                        | 4003468480045              |