


THEBEN LUXORliving Schaltaktor 1fach Up
Art. Nr. T4800520

- Für das LUXORliving Smart Home-System
- 1x Schließer- und 1x Öffner-Kontakt mit gemeinsamer Ansteuerung
- Schaltleistung Ausgänge: max. 16 A
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 600 W/ 300 W
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: Up, 49 x 44 x 32 mm (L x B x T)

LUXORliving 1-fach Schaltaktor UP, 1x Schließer- 1x Öffner-Kontakt mit gemeinsamer Ansteuerung, Einstellbare Eigenschaften: Öffner/Schließer, Schalten, Verzögerung, Impulsfunktion, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor (I2), Die Binäreingänge sind ab Werk dem Schaltausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung), Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

Technische Information

Montageart	Up
geeignet für C-Last	Nein
Type	Schaltaktor
Andere Bussysteme	LUXORliving
Montageart	Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein
Geeignet für C-Last	Nein

Verschiedene Phasen angeschlossen	Ja
Mit Busan Kopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Relais	16 A
EAN	4003468480182