


THEBEN KNX FIX Hochleistungsschaltaktor 8-fach, 25 A, 200 µF C-Last, RM8H, REG
Art. Nr. T4940217

- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Handbedienung pro Kanal über Taste, Schaltzustandsanzeige über LED
- Ohm'sche/Kapazitive Last: 25 A/max. 200 µF
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 850 W/410 W
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE (4-fach), 8 TE (8-fach)

KNX Schaltaktor 8-fach, 25 A, mit Relaisausgänge für 8 Schaltkanäle, Reiheneinbaugehäuse, Breite 8 TE, LED Schaltzustandsanzeige je Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER, Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität, Szenen abrufen und speichern (Objekt), Szenenobjekt für jeden Kanal

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
geeignet für C-Last	Ja
Type	Schaltaktor
Breite in Teilungseinheiten	8
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Größe	8 TE
Mit LED-Anzeige	Ja
Max. Schaltleistung	4800 W
Ausgangsleistung	4800 W
Geeignet für C-Last	Ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge	8
Max. Schaltstrom	25 A
Bemessungsstrom	25 A
Kanalzahl	8
Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Relais	25 A
EAN	4003468491447