


WEINZIERL KNX LED Controller 1fach mit Schaltaktor 1fach REG
Art. Nr. WZ-5313

- LED Controller für LED-Bänder oder LED-Panels
- max. Laststrom 6 A bei 12 ... 24 V DC
- integrierter Schaltaktor 1fach, z.B. zum Wegschalten der Netzteile
- Schaltaktor auch als Heizungsaktor nutzbar
- max. Schaltlast 8 A ohmsch
- integrierter Logik- und Zeitbaustein 16fach
- Bauform: REG, 1 TE

Der KNX IO 532 (1D1O) ist ein kompakter kombinierter Dimm-/Schaltaktor mit 1 PWM-Ausgang zum Dimmen von LEDs und 1 bistabilem Relais-Ausgang. Der Dimmaktor kann z.B. für LED-Panels oder -Stripes benutzt werden. Neben der Steuerung des Dimmers durch Schalten, rel. Dimmen und Dimmwert sind mehrere optionale Funktionen integriert, darunter Szenen, Automatik, Schlummerfunktion oder Treppenlicht. Der Schaltaktor bietet Funktionen für universelle Ausgänge einschließlich Szenenschaltungen, Ein- und Ausschalt-verzögerung, Treppenlichtschaltung und die Ansteuerung von Heizungsventilen (PWM für thermische Stellantriebe). Zwei Taster und drei LEDs ermöglichen eine lokale Bedienung und eine Visualisierung des Gerätezustands. Zusätzlich zu dem Ausgang- und Eingangskanälen enthält das Gerät 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen.

EAN

4260262773135