


MAICO MVEx 1,6 Motorvollschuttschalter für ERM 25 EExe
Art. Nr. M0157.0549

- Motorschutzschalter zum Überwachen des maximalen Motorstroms
- Notwendiges Zubehör für EZQ/EZS 20/4 E Ex.. und ERM ... Ex...
- Baumusterprüfung gemäß RL 2014/34/EU

Motorvollschuttschalter zum Überwachen des maximalen Motorstroms. Notwendiges Zubehör für EZQ/EZS 20 E Ex e und ERM ... E Ex e.
 Baumusterprüfung gemäß RL 94/9 EG. Artikel: MVEx 1,6, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz,
 Maximalbelastung: 1,6 A, Schutzart (IP): 20, Bemessungsdauerstrom: 1,6 A, Einstellbereich Bemessungsstrom: -0,6 A, Auslösestrom
 Kurzschlussauslöser: 88 A, Einbauart: Schaltschrank, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: hellgrau, Gewicht: 0,3, Breite x Höhe x Tiefe: 45 mm / 93 mm
 / 76 mm, Ex-Zulassung: PTB 02 ATEX 3151.

Technische Information

Überlastauslöser Stromeinstellung	1 - 1.6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	25 A
Mit thermischem Überlastschutz	Ja
Phasenausfallempfindlich	Ja
Auslösetechnik	thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V
Bemessungsdauerstrom I _u	1.6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V	0.25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0.55 kW
Type	MVEx 1,6
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf
Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter	Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein
Polzahl	3
Bemessungsgrenzkurzschlussauschaltstrom I _{cu} bei 400 V, AC	150 kA
Schutzart (IP)	IP20
Höhe	93 mm
Breite	45 mm
Tiefe	76 mm
EAN	4012799575498