


FERMAX SKYLINE Kartenlesemodul, Wiegand MIFARE/EM 125KHz
Art. Nr. F7461

- Systemtechnologie: MIFARE/EM
- Funktionsmodul zum Einsetzen in Skyline Modulrahmen
- Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 2 cm zum Modul
- Sendefrequenz: 13,56 MHz/125 kHz
- In Verbindung mit IP AXES: Programmierung über Software
- In Verbindung mit Wiegand Controller WIFI: Konfiguration über Smartphone
- Akustische Rückmeldung
- Größe V

Produkteigenschaften: Funktionsmodul zum Einsetzen in Skyline Modul-Rahmen mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten; Kompatible Karten/Schlüsselanhänger: Cards/Fobs 125KHz EM, 13,56MHz HID, MIFARE (ISO 14443A); Frequenzbereich: 125KHz und 13,56MHz; Annäherung von ca. 1,5 - 5 cm (Schlüsselanhänger/Karte) zum Modul; Funktioniert nur in Verbindung mit Wiegand Controller WLAN (Stand alone) oder AC-MAX (IP-Netzwerklösung); Manipulationssicher: kein Schaltkontakt am Gerät sondern am externen Controller; Türöffnungszeit von 1- 99 Sekunden einstellbar; Spannungsversorgung 12 VDC nur in Verbindung mit Wiegand Controller WLAN nötig; Zubehör: Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); Wiegand Controller WLAN mit Fernbedienung F5193 (in eigener Position beschrieben); Zutrittskarten: F23361, F4515, F52740, F52750 (F23361, F4515, F52740 und F52750 in eigener Position beschrieben); Beliebig kombinierbar mit anderen Skyline Funktionsmodule; Größe: V;

Technische Information

Ausführung	Kartenleser	Tiefe	30 mm
Installationstechnik	sonstige	Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein
Breite	105.2 mm	Farbe	schwarz
Höhe	47.5 mm	EAN	8424299074610

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	Netzgerät REG, 6 TE, 240 V AC/12 V DC, 2 A
Notwendiger Zusatzartikel	F5193	Wiegand Controller WIFI
Zubehör	F23361	Scheckkarte EM
Zubehör	F4515	Schlüsselanhänger EM
Zubehör	F52740	Schlüsselanhänger MIFARE
Zubehör	F52750	Scheckkarte MIFARE