


Türstation UP INOX Antivandal AUDIO 2-reihig mit 12 Tasten
Art. Nr. AX2012

- Audio - Frontplatte Edelstahl
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Edelstahl; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose. 2-reihig mit 12 Tasten; Maße: Frontplatte (BxHxT) 180 x 339 x 2,5 mm. Maße: Unterputzdose (BxHxT) 160 x 319 x 55 mm.

Technische Information

Anzahl der Klingeltasten	12
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl
System VDS	Ja
System 4+n	Ja
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl
Montageart	Unterputz
Installationstechnik	systemunabhängig

Farbe	Silber
Tastenzahl	12
Abm. Frontplatte	180 x 339 x 2,5 mm
Abm. UP-Dose	160 x 328 x 55 mm
Anzahl Reihen	2

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC0041XC	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	FLAMP24	Sofitte
Ersatzteil	RCAX32F	Torxschraube Edelstahl
Ersatzteil	RC2012	Tastenblock
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Sofitte
Ersatzteil	RC0039A	Namenschildträger
Ersatzteil	RC005A	Namenschild Papier
Zubehör	AX2V14	UP-Regendach
Zubehör	AX2P14	AP-Gehäuse