


FERMAX DUOX Video Strangkoppler für 18 - 24V
Art. Nr. FPVT03253

- Systemtechnologie: Duox
- Isolierung, Verteilung, Regenerierung und Stromverteilung der Hauptleitungen
- 1 Eingang und 2 verstärkte Abgänge
- bis zu 15 Monitore oder Telefone pro Abgang
- Spannungsversorgung über Netzgerät F4840 oder F4830
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- Platzbedarf: 10 TE

Ersatzteil: Strangkoppler zur Isolierung, Verteilung, Regenerierung und Stromverteilung der Hauptleitungen, der Anlage mit folgenden Spezifikationen: Maximal 20 Teilnehmer Audio pro Hauptleitung, (in Abhängigkeit der Anlagentopologie), Stromversorgung der Hauptleitungen oder Hauptleitungen und Türstationen. Pro Hauptleitung eine Türstation und max. 10 Teilnehmer Audio ohne zusätzlicher Spannungsversorgung, Regenerierung: Ermöglicht eine Erhöhung der Leitungslänge des Stranges durch Verstärkung der Buskommunikation. Isolierung: Digitale Überwachung und Trennung der Stränge im Falle eines Kurzschlusses auf der Leitung. LED Anzeige der betroffenen Leitung. Signalverteilung: Dynamische Weiterleitung der Buskommunikation zum richtigen Teilnehmer. Aufteilung auf max. 2 Steigleitungen, Es können bis zu 4 Geräte parallel angeschlossen werden und an jedem Ausgang kann ein neuer Strangkoppler (max. 2 Ebenen) angeschlossen werden, Spannungsversorgung über Netzgerät F4830 oder F4840 (Netzgeräte in eigener Position beschrieben), Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 10TE; System: DUOX und DUOX plus

Technische Information

Funktion	erweitern	Montageart	DIN-Schiene
System DUOX	Ja	Breite in Teilungseinheiten	10
Installationstechnik	Bus-System		
Werkstoff	Kunststoff		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4840	Netzgerät 24VDC
Zubehör	F4830	Netzgerät 18VDC