



FERMAX DUOX Multikanal Regenerator für 18 - 24V

Art. Nr. **FPVT03259**

- Systemtechnologie: Duox
- Ermöglicht Sprechverbindung (1 Gespräch) in jeder Stiege der Anlage
- Erhöhung der Anlagenkapazität in Bezug auf Länge
- Isolierung der Abschnitte gegen Kurzschlüsse
- Spannungsversorgung über Netzgerät F4830 und F3244
- Abmessungen (B x H x T): 86 x 89 x 26 mm

Ersatzteil: Multikanal - Funktion: Für die Installation mit Haupteingang und mehreren Stiegen; Ermöglicht Sprechverbindung (ein Gespräch) in jeder Stiege der Anlage; Simultane Sprechverbindung in verschiedenen Stiegen; Verstärker - Funktion: Erhöhung der Kapazitäten der Anlage bezogen auf Leitungslänge und Anzahl der Teilnehmer; Isolierung der Abschnitte (Hauptleitungen, ...) gegen Kurzschlüsse; Induktive und kapazitive Aufladung sowie Signalspiegelungen. Spannungsversorgung erfolgt ein- und ausgangsseitig jeweils über eine Netzgerät/ Filter/ Kombination. (Netzgerät F4830 oder F4840 und Filter F3255 sind in eigenen Positionen beschrieben); Abmessungen BxHxT: 86x89x26mm; System: DUOX und DUOX plus(Verkabelung: 2-Drähte)

Technische Information

Funktion	erweitern
System DUOX	Ja
Installationstechnik	2-Draht
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle	sonstige

Montageart	Unterputz
Breite	86 mm
Höhe	89 mm
Tiefe	26 mm