


FERMAX AC-MAX Zentrale mit Türcontroller für 4 Zutritte, Netzgerät 12VDC
Art. Nr. F5224

- Systemtechnologie: IP
- Metallgehäuse Aufputz; Farbe weiß
- Spannungsversorgung: 230VAC
- Netzgerät 12VDC enthalten
- Platz für Notstromakku 12VDC 7A
- PC Anbindung via TCP/IP
- Web Server
- Ereignis Speicher (8.000.000)
- Online und Offline verwendbar
- Zentral unbegrenzt erweiterbar
- Protokoll: RS485 ,Wiegand
- SQL Database

Produkteigenschaften: Zentrale für Zutrittskontrolle von vier Türen; Pro Türe ist nur eine Eingangszutrittskontrolle möglich; Für größere Projekte werden die Anzahl an Türen durch Hinzufügen der dementsprechenden Zentrale(n) für zwei oder vier Türen realisiert; Kommunikation zwischen Zentrale je nach Zutrittskontrolle RS-485 oder Wiegand; Kombinierbar mit Fermax Fingerprint, Kartenleser oder Codetastaturen; Verbindung mit PC über TCP/IP; Zutrittssystem über PC zentral verwaltbar; Administration über kostenlose Software AC-MAX; Lieferumfang: AP-Metallgehäuse mit eingebauter Spannungsversorgung PWR2D 13,8 VDC, 5A , IP- Controller, Expander für 4 Türen; Versorgung der Zutrittskontrollen (0,2 A) und der Türöffner (max. 1A) über integrierte Stromversorgung; Abmessungen Metallgehäuse (B x H x T): 305 x 325 x 100 mm; Farbe: weiß; System AC-MAX

Technische Information

Vernetzbar	Ja	Farbe	weiß
PC-Anbindung	Ja	Breite	325 mm
Max. Anzahl der Türen	4	Höhe	305 mm
Ausführung der Schnittstelle	Ethernet	Tiefe	100 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz	230 V	EAN	8424299052243
Betriebsspannung DC	12 V		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09337	Ersatzplatine für 4 Türen
Zubehör	F2337	Notstromakku
Zubehör	F5204	USB-Kartenleser