



RUTENBECK Q8SC-D/LC-Q-MA Up rw
Art. Nr. N228 000 100

- Tragadapter aus Zinkdruckguss
- Abbrechbarer Tragring für Stegversion
- Für zwei SC-D oder LC-Quad-Kupplungen
- Metrische Schrauben für Zentralstücke
- Montage optimal in Verbindung mit Kaiser-Elektronikdose (oder vergleichbar)
- Passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie Berker

Montageadapter, SC-D/LC-Quad, 2-fach, reinweiß (ähnlich RAL 9010), für TAE-Abdeckungen; - Tragadapter aus Zinkdruckguss; - abbrechbarer Tragring für Stegversion; - metrische Schrauben für Zentralstücke; - Montage optimal in Verbindung mit Kaiser-Electronicdose (oder vergleichbar); - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Verwendung	sonstige
Auslassrichtung	gerade
Montageart	Unterputz
Farbe	reinweiß
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche	glänzend

RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Geeignet für Schutzart (IP)	IP21
Gerätebreite	70 mm
Gerätehöhe	17 mm
Gerätetiefe	70 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	67 mm
EAN	4043921665596