


WEINZIERL Jalousie-Relais für Multi IO570/IO580 230 V 6 A REG
Art. Nr. WZ-5322

- Doppelrelais für Jalousiesteuerung zum Anschluss an Art.-Nr. WZ-5267/WZ-5238
- Belegung von nur einem Ausgang
- Richtungsansteuerung durch das Ausgangssignal des KNX Multi IO
- Elektro-mechanische gegenseitige Verriegelung der Ausgänge
- Eingang (Signal) 24 V AC/DC
- Ausgang 230 V AC / 6 A (Relaistyp 250 V AC / 6 A)
- Integrierte Sicherung (5 x 20 mm) zum Schutz hochwertiger Betriebsmittel
- Anschlüsse: Schraubklemmen für IO
- Bauform: REG, 1 TE

Die Multi IO Extension Shutter 592 für Jalousie wurde speziell für die Steuerung von Jalousien und Rollläden entwickelt. Die Doppelrelais werden an nur einen Ausgang eines KNX TP Multi IO 570 oder KNX IP Multi IO 580 angeschlossen. Die Richtungsansteuerung der Relais-Ausgänge erfolgt automatisch durch das KNX Multi IO mittels einer definierten Spannungsunterbrechung des Haltestroms. Die Ausgänge sind elektro-mechanisch gegeneinander verriegelt, um einen Motorschaden zu verhindern. Die Multi IO Extension Shutter 592 besitzt eine integrierte Sicherung zum Schutz hochwertiger Betriebsmittel.

EAN	4260262773227
-----	---------------

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	WZ-5346	Ersatz-Relais Standart ohne Hanbedienung
Zubehör	GE-24151	Netzteil 24 V DC 1,5 A REG