



BERKER Q.x EnOcean Modul mit Wippe 1fach mit Pfeil Aufdruck, polarweiß samt
Art. Nr. 24116289

- Einsatz für das EnOcean Funksystem
- Jeder Kanal kann beliebig vielen Funk-Empfängern zugeordnet werden
- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen mit Schrauben oder Klebefolie
- Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz
- Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 300 m
- Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m
- Batterielos, damit wartungsfrei
- Montageart: Up

Technische Information

Bussystem Funkbus	Ja
Funk bidirektional	Ja
Montageart	Aufputz
Mit Busankopplung	Ja
Ausführung	Wandsender-Einsatz
Anzahl der Kanäle	2
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Werkstoff	Kunststoff

Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Farbe	polarweiß samt
EAN	4011334525752

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	HTYC120	KNX EnOcean Gateway Ap
Zubehör	XXXX-001	KNX EnOcean Gateway Ap: HTYC120