




BERKER Q.x EnOcean Modul mit Wippe 2fach mit eins. Pfeil Aufdruck, alu samt

Art. Nr. **24126384**

- Einsatz für das EnOcean Funksystem
- Jeder Kanal kann beliebig vielen Funk-Empfängern zugeordnet werden
- Mit Aufdruck
- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen mit Schrauben oder Klebefolie
- Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz
- Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 300 m
- Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m
- Batterieless, damit wartungsfrei
- Montageart: Up

Technische Information

Bussystem Funkbus	Ja
Funk bidirektional	Ja
Montageart	Aufputz
Mit Busankopplung	Ja
Ausführung	Wandsender-Einsatz
Anzahl der Kanäle	2
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Werkstoff	Kunststoff

Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Farbe	alu samt
EAN	4011334525967

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	HTYC120	KNX EnOcean Gateway Ap