



HAGER KNX-RF Schaltaktor pot.frei 1fach 2fach Binäreingang 230 V 12/24 V DC Up

Art. Nr. **HTRM694G**

- Aktor für das Hager KNX-RF System
- quicklink Funktionen: Schalten, 2x Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- 230 V LED-Lampen: 40 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 600 W
- konventionelle Trafos: 600 VA
- Elektronische Trafos: 600 W
- Leuchtstofflampen unkompensiert: 40 W
- Kompaktleuchtstofflampen: 40 W
- Schaltstrom bei 12 V=: max. 4 A
- Schaltstrom bei 24 V=: max. 2 A
- Betriebsspannung: 230 V/AC
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- Bauform: Up

Technische Information

Montageart	Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Ja
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein

Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250615988812