


HAGER KNX easy Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach 16A C-Last REG
Art. Nr. HTXA610D

- easy Applikation
- beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung am Aktor pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
- zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- mit QuickConnect Steckklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Schaltstrom bei $\cos \phi = 0,8$: max. 16 A
- 230 V LED-Lampen: 18 x 23 W
- Energiesparlampen: 20 x 23 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
- konventionelle Trafos: 1600 VA
- Elektronische Trafos: 1200 W
- Bauform: REG, 4 TE (4fach, 6fach) bzw. 6 TE (8fach, 10fach)

Technische Information

Funk bidirektional	Nein
Montageart	REG
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Größe	6 TE
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Ja
Kanalzahl	1/5

Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250616048805