


BERKER Q.x Relais-Schalter mit Zentral- stück für Hotelcard sw matt, lackiert
Art. Nr. 16406095

- Schaltstrom 10 A/230 V AC 1
- 230 V AC Glüh- und Halogenlampen: 1500 W
- Konventionelle Trafos: 1500 VA
- Elektronische Trafos: 1500 W
- Montageart: Up

Beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, mit potenzialfreiem Kontakt
 Neutralleiter erforderlich!

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung	sonstige
Bedienungsart	Hotelcard
Ausführung kontaktlos	Nein
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Polzahl	1
Nennspannung	230 V
Bemessungsstrom	10 A
Mit Beleuchtung	Ja
Mit Leuchtmittel	Nein
Mit Signallampe	Ja
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Schraubklemme
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Farbe	schwarz samt

Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Transparent	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Aufdruck	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	57.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein