



HAGER KNX-RF Schaltaktor 1fach mit 2fach Tasterschnittstelle Up

Art. Nr. **HTRM690G**

/Aktor für das Hager KNX-RF System

- quicklink Funktionen: Schalten, 2x Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- 230 V LED-Lampen: 150 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W
- konventionelle Trafos: 250 VA
- Elektronische Trafos: 250 VA
- Leuchtstofflampen unkompensiert: 150 W
- Leuchtstofflampen mit EVG: 150 W
- Kompaktleuchtstofflampen: 150 W
- Betriebsspannung: 230 V/AC
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- Bauform: Up
- Maße: 40 x 40 x 20 mm (L x B x T)

Technische Information

Montageart	Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Type	2 Draht
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Nein
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein

Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250615989055