



HAGER KNX Steuereinheit 3fach 1-10 V REG

Art. Nr. **HTX211A**

- mit Handschalter pro Kanal für Ein/Aus und Statusanzeige
- zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- mit potenzialfreien Schließerkontakten
- mit Schraubklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Schaltstrom: 16 A
- Steuerstrom: je Kanal 50 mA
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 2300 W
- konventionelle Trafos: 1500 VA
- Elektronische Trafos: je Kanal 1500 W
- Leuchtstofflampen mit EVG: je Kanal 1000 W
- Bauform: REG, 4 TE

Technische Information

Ausführung	Dimmaktor
Montageart	REG
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Ja

Mit LED-Anzeige	Ja
Leistungszusatz verwendbar	Nein
Lastart	universal
Parallel-Betrieb möglich	Nein
Schutzart (IP)	IP30
EAN	3250617574037