


HAGER KNX Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach 16 A C-Last mit Stromerk. REG
Art. Nr. HTYA606E

- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V/DC
- Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,8$: max. 16 A
- Nennstrom: 16 A
- Energiesparlampen: 25 x 18 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
- konventionelle Trafos: 1600 VA
- Elektronische Trafos: 1380 W
- Leuchtstofflampen unkompensiert: 800 W
- Leuchtstofflampen mit EVG: 25 x 18 W
- Strommessbereich (Min, Max): 0,05 / 16 A
- Bauform: REG, 6 TE

Technische Information

Funk bidirektional	Nein
Montageart	REG
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Ja
Verschiedene Phasen anschließbar	Ja

Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250616059917