



HAGER KNX Präsenzmelder mit Schaltausgang

 Art. Nr. **HTCC520E**

- Erfassungswinkel 360 °
- Erfassungsfeld Ø, am Fußboden: 7 m
- Erfassungsfeld Ø, in Schreibtischhöhe: 5 m
- Nachlaufzeit, Empfindlichkeit und Ansprechhelligkeit am Gerät einstellbar
- integriertem Busankoppler
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Betriebstemperatur -20 – 45 °C
- Bauform: Up
- Maße: 78 x 70 mm (Ø x T)

Technische Information

Funk bidirektional	Nein
Ausführung	Präsenzmelder
Montageart	sonstige
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Mit Busankopplung	Nein

Nebstelleneingang	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein
Betriebsartenschalter	Nein
Tierschneise	Ja
Treppenhausüberwachung	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
DALI-2 zertifiziert	Nein
EAN	3250617579407

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	IR Konfigurations-Handsender: HEE807
Zubehör	XXXX-002	IR Handsender für Präsenzmelder: HEE808
Zubehör	XXXX-003	Gehäuse Ap für Präsenzmelder: HEEK005