


HAGER KNX-RF Magnetkontakt Ap
Art. Nr. HTRC301B

- quicklink Funktionen: Schalten, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Zwangssteuerung
- ETS Zusatz-Funktionen: Wert, Verzögerungszeit, Tastenfunktion, Batteriezustand
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- Betriebsspannung: 3 V DC
- mit 2 Micro Alkaline Batterien AAA LR03
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- mit Klebepads zur Befestigung
- Bauform: Ap
- Maße: 138 x 26 x 31 mm (L x B x T)

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Bussystem KNX-Funk	Ja
Bussystem Funkbus	Ja
Montageart	Aufputz
Mit Busankopplung	Nein
Busmodul abnehmbar	Nein

LED ansteuern	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Art der Eingangsspannung	DC
Externe Abfragespannung notwendig	Nein
Schutzart (IP)	IP31
EAN	3250615989116