


HAGER KNX-RF Schaltaktor 1fach Ap
Art. Nr. HTRE201

- Aktor für das Hager KNX-RF System
- quicklink Funktionen: Schalten, 2x Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- 230 V LED-Lampen: 100 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W
- konventionelle Trafos: 600 VA
- Elektronische Trafos: 600 W
- Leuchtstofflampen unkompensiert: 600 VA
- Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 58 W
- Kompaktleuchtstofflampen: 6 x 18 W
- Betriebsspannung: 230 V/AC
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- Bauform: Ap
- Maße: 150 x 85 x 35 mm (L x B x T)

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Bussystem KNX-Funk	Ja
Bussystem Funkbus	Ja
Funk bidirektional	Ja
Montageart	Aufputz
Kanalzahl	1
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja

Geeignet für C-Last	Nein
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Mit Busankopplung	Nein
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP55
EAN	3250615989345