


HAGER KNX-RF Tastsensor 2fach Ap
Art. Nr. HTRE302

- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer
- für senkrechte und waagerechte Montage
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Betriebsspannung: 3 V DC
- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- Bauform: Ap
- Maße: 76 x 49 x 23 mm (L x B x T)

Technische Information

Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-Funk	Ja
Bussystem Funkbus	Ja
Montageart	Aufputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Nein
Mit Busankopplung	Nein
Ausführung	2fach
Mit LED-Anzeige	Ja
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Display	Nein

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Mit Raumthermostat	Nein
Mit Infrarot-Sensor	Nein
Schutzart (IP)	IP55
EAN	3250615989260