


HAGER KNX-RF Bewegungsmelder 220° weiß Ap
Art. Nr. HTRE520

- für das Hager KNX-RF System
- Erfassungswinkel 220 °
- Erfassungsfeld halboval 16 x 16 m
- Nachlaufzeit, Empfindlichkeit und Ansprechhelligkeit am Gerät einstellbar
- quicklink Funktionen: Zeitschaltung, Taster Schließer
- fernbedienbar über quicklink-Sender
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenaufwurf bei Bewegung/keiner Bewegung
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- Betriebsspannung: 4.5 V DC
- mit 3 Micro Alkaline Batterien AAA LR03
- Betriebstemperatur -20 – 55 °C
- Bauform: Ap
- Maße: 91 x 130 x 153 mm (L x B x T)

Einfache Zusatz-funk-ti-o-nen: + 6 Szenen, Betriebs-modus ein/aus, Szenen-aufwurf bei Bewe-gung/ohne Bewe-gung, Reset-funk-tion (Auf Werk-s-ein-stel-lung). Für Wand- und Deckenmontage, Eckmontage mit Adapter

Technische Information

Funk bidirektional	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Aufputz
Werkstoff	sonstige
Type	Bewegungsmelder
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Mit Busankopplung	Nein

Nebenstelleneingang	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein
Betriebsartenschalter	Ja
Tierschneise	Ja
Treppenhausüberwachung	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
EAN	3250617573702

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Eckmontageadapter Ap: EE85x