


HAGER KNX-RF Bewegungsmelder 220° Ap/Schaltaktor 1fach AP Set
Art. Nr. HTRE720

- für das Hager KNX-RF System
- Erfassungswinkel 220 °
- Erfassungsfeld halboval 16 x 16 m
- Nachlaufzeit, Empfindlichkeit und Ansprechhelligkeit am Gerät einstellbar
- quicklink Funktionen: Zeitschaltung, Taster Schließer
- fernbedienbar über quicklink-Sender
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenaufruf bei Bewegung/keiner Bewegung
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- Betriebsspannung: 4.5 V DC
- mit 3 Micro Alkaline Batterien AAA LR03
- Betriebstemperatur -20 – 55 °C
- Bauform: Ap
- Maße: 91 x 130 x 153 mm (L x B x T)

Ausschalt-vor-war-nung Auf Dimme-in-sätzen, Mit Memo-ry--Funk-tion zur Anwe-senheits-si-mu-la-tion, Teach--Funk-tion für die Ansprechhel-lig-keit über Taste, Mit Tasten-sperre, Party---Funk-tion zum Einschalten für 2 Stunden, Reset-funk-tion (Auf Werk-s-ein-stel-lung)

Technische Information

Bussystem KNX-Funk	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Type	Bewegungsmelder mit Schaltaktor
Ausführung der Oberfläche	matt

Farbe	weiß
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Erfassungswinkel horizontal	220 °
EAN	3250617573740