


HAGER KNX-RF Gateway Ap
Art. Nr. HTR131A

- Betriebsspannung über Bus: 30 V/DC
- Anzahl Funk-Kanäle Ausgänge: max. 512
- Anzahl Funk-Kanäle Eingänge: max. 512
- größerer Funktionsumfang der KNX-Funk Geräte durch Parametrierung mit der ETS
- Medienkoppler zur Verbindung von KNX TP und Hager KNX-RF
- bidirektional, erlaubt zugleich Senden und Empfangen von KNX-RF Befehlen
- Bauform: Ap
- Maße: 77 x 203 x 27 mm (L x B x T)

Technische Information

Bussystem Funkbus	Ja
Funk bidirektional	Ja
Ausführung	Medienkoppler
Montageart	Aufputz
Demontageschutz	Nein

Mit LED-Anzeige	Ja
Updatefähig	Nein
Protokoll	sonstige
Schutzart (IP)	IP30
EAN	3250615989536