


**HAGER KNX Konzentrator mit Unidirektionaler Funkeingänge**
**Art. Nr. HTR351A**

- Erhöhung der möglichen Anzahl von Verbindungen zwischen KNX-TP und KNX-Funk
- Gruppierung der Eingänge mit gleicher Funktionsweise
- Einlernen der Funkkomponenten über Tasten und Display
- max. 24 Kanäle durch Inbetriebnahme mit TX100
- max. 32 Kanäle durch Inbetriebnahme mit der ETS
- Bauform: Ap
- Maße: 77 x 203 x 26,5 mm (L x B x T)

**Technische Information**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bussystem Funkbus  | Ja      |
| Montageart         | Aufputz |
| Mit Busankopplung  | Ja      |
| Busmodul abnehmbar | Nein    |
| LED ansteuern      | Nein    |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Mit LED-Anzeige                      | Ja            |
| Externe Abfragespannung<br>notwendig | Nein          |
| Schutzart (IP)                       | IP30          |
| EAN                                  | 3250615989550 |