


HAGER KNX-RF Handsender 4-Kanal mit Beschriftungsfeld polarweiß/grau
Art. Nr. HTU404

- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange
- mit Konfigurations-Taste
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Betriebsspannung: 6 V DC
- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- Beschriftungsfeld mit Symbolen (im Lieferumfang)
- Bauform 2/4fach: (L x B x T) 83 x 47 x 16 mm
- Bauform 6/18fach: (L x B x T) 134 x 50 x 16 mm

Technische Information

Vorprogrammiert	Nein
Drahtlos	Ja
Signalübertragung	Funk
Mit Display	Nein

Lernfähig	Nein
Kanalzahl	4
Unidirektional	Ja
EAN	3250616014046